

LX 60.4

Amplificatore a 4 canali

Caratteristiche:

Crossover completamente variabile con una pendenza di 12 dB per ottava

┆ Connessioni placcate in nickel

Circuito di protezione da sovraccarico, corto circuito, termica e inversione di polarità

┆ Guadagno di ingresso regolabile

Potenza a 4 ohm 60 x 4 ch

Potenza a 2 ohm 90 x 4 ch

Potenza a 4 ohm a ponte 180 x 2 ch

Distorsione armonica totale <0.3%

Rapporto S/R 1W a 4 ohm >85 dB

Segnale ingresso 0.2V-8V

Crossover passa basso 40-120 Hz

Crossover passa alto 50-250 Hz

Risposta in Frequenza 20Hz-20KHz

Line Out Si

Fusibile 20A x 2

Dimensioni mm. (PxLxA) 300x220x53